



## ZETTLER® EXPERT

### ZX-Adressmodule SAM800 / SAB800

#### Haupteigenschaften

- Ermöglichen das Ansteuern des Meldersockels mit Sirene 802SB, ohne das hierzu der Einbau eines Melders erforderlich wäre, d.h. es wird ein adressierbarer Signalgeber kreiert, der aus der Ringleitung versorgt wird
- Geeignet für die Wand- und Deckenmontage
- Töne wählbar wie bei dem Meldersockel mit Sirene 802SB
- Zur Aufrüstung des Meldersockels mit Relais 801RB zu einem adressierbaren Relaissockel geeignet, ohne daß ein Melder erforderlich ist
- Farblich abgestimmt auf die funktionalen Meldersockel
- Kann mit Melderverschlussklemmen im Meldersockel gesichert werden
- SAM 800 ist mit CONSYS konfigurierbar
- SAB800 kann mit dem Standardsockel MUB eingesetzt werden
- SAB800 erweitert den Meldersockel mit Sirene 802SB um ein rotes Blinklicht
- SAB800 hat eine geringe Stromaufnahme (versorgt aus der Ringleitung)
- SAB800 verfügt über zwei Betriebsmodi - Dauersignal oder 2Hz Blinken, in CONSYS konfigurierbar

#### ZX-Adressmodule: SAM800 / SAB800

Die Adressmodule (SAM800/SAB800) sind so konzipiert, dass sie einen aus der Ringleitung versorgten funktionalen Meldersockel im ZX-System steuern. Eine der Varianten (SAB800) ist mit einem Blinklicht ausgestattet. Auch der Einsatz zur Steuerung eines Meldersockels mit Relais ist möglich. Die Einheiten dienen zur Adressierung anstelle eines Melders und können zusammen mit einem Meldersockel mit Sirene einen aus der Ringleitung versorgten adressierbaren Signalgeber bilden. Die Module sind farblich auf die Meldersockel abgestimmt und sind mittels der in diese eingebauten Arretierung gesichert.

# ZETTLER® EXPERT

## SAM800

SAM800 ist standardmäßig für die Wand- und Deckenmontage einsetzbar, verfügt aber nicht über eine integrierte LED oder einen Ausgang zur Ansteuerung einer Hinweisleuchte.

## SAB800

SAB800 ist an der Vorderseite mit einem eingebauten Blinklicht mit roter Linse ausgestattet und ist für die Wandmontage auf einem Meldersockel mit Sirene oder einem Standardsockel geeignet.

Bei einer Montage in Höhe von 2 bis 2,2 m über dem Boden strahlt das Blinklicht Licht in einem Weitwinkel von starker und einheitlicher Intensität ab. Die Sockelausrichtung hat keine Auswirkungen für die Sichtbarkeit des SAB800-Blinklichts.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

#### Abmessungen

SAM800	108 Ø x 21,2 H mm
SAB800	108 Ø x 32,0 H mm

Material	(Gehäuse), FR1 10, 'BAYBLEND' flammenhemmend
----------	---

#### Gewicht

SAM800	0,068 kg
SAB800	0,070 kg

## Umweltdaten

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Relative Feuchte	Bis zu 96 % rF (nicht kondensierend)
Druck	Nicht druckempfindlich, jedoch ist der Sirenenausgang auf einen atmosphärischen Druck von 1000 mBar ausgelegt
Vibration	Gemäß EN54-3- Anforderungen konzipiert
Korrosion	Adressmodul erfüllt die SO2-Korrosionstest-Anforderungen gemäß EN54-3

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	Adressierbare Ringleitungsspannung 20V bis 40V DC polaritätsabhängig
Ruhestrom	typ. 250uA
SAB800	1 1mA Blink- oder Dauermodus
SAM800	250uA (+ Signalgeber / Relaisstrom)

Keine zusätzlichen Stromspitzen beim Umschalten des SAB800 vom Einzustand auf den Auszustand während des Blinkmodus.

## Optische Merkmale

### Blinklichtoptionen

Der SAB800 verfügt über zwei Blinkoptionen:

- Dauersignal - dies ermöglicht den Einsatz des SAB800 als Gruppenindikator
- 2Hz-Blinkfunktion - freilaufend, keine Synchronisierung zwischen den einzelnen Blinkeinheiten

Diese Optionen sind in CONSYS wählbar

## Produktinformationen

572.051	ZX Adressmodul - SAM800
572.052	ZX Adressmodul mit Blinklicht - SAB800

**ZETTLER® EXPERT**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale ADT Niederlassung:

**Österreich - ADT Austria**

Tel: 662 45 24 60 11  
Website: [www.adteurope.com](http://www.adteurope.com)

**Belgien - ADT Security Services SA**

Tel: 02 481 08 00  
Website: [www.adt-belgium.be](http://www.adt-belgium.be)

**Tschechische Republik - ADT Security Center s.r.o.**

Tel: 267 267 267  
Website: [www.adt-sc.cz](http://www.adt-sc.cz)

**Deutschland - ADT Deutschland GmbH**

Tel: 0800 7070 238  
Website: [www.adt-deutschland.de](http://www.adt-deutschland.de)

**Irland - ADT Fire and Security plc**

Tel: 1620 5888  
Website: [www.adt.ie](http://www.adt.ie)

**Italien - ADT Italy**

Tel: 02 818061  
Website: [www.adtitaly.com](http://www.adtitaly.com)

**Niederlande - ADT Security Services B.V.**

Tel: 010 258 4848  
Website: [www.adt-security.nl](http://www.adt-security.nl)

**Polen - ADT Poland Sp. Z o.o.**

Tel: 0 801 801 238  
Website: [www.adt.pl](http://www.adt.pl)

**Portugal - ADT Portugal**

Tel: 217 510 560  
Website: [www.adt-pt.com](http://www.adt-pt.com)

**Rußland - ADT Russia**

Tel: +7 (495) 661 2094  
Website: [www.adtrussia.com](http://www.adtrussia.com)

**Spanien - ADT Servicios de Seguridad SL**

Tel: 902 444 440  
Website: [www.adt-es.com](http://www.adt-es.com)

**Schweiz - ADT Switzerland**

Tel: 0848 40 08 01  
Website: [www.adt-ch.com](http://www.adt-ch.com)

**Vereinigtes Königreich - ADT Fire & Security plc**

Tel: 0800 010 999  
Website: [www.adt.co.uk](http://www.adt.co.uk)

