



MINERVA® MX

SAM800 / SAB800 Adresseerbare Signaalgever Modules

Kenmerken

- Maakt 801/802/812/901 & 912 signaalgever sokkels adresseerbaar zonder dat er een melder hoeft te worden gemonteerd en creëert zo een adresseerbare lusgevoede signaalgever
- Geschikt voor montage aan wand of plafond
- Selectie signaalgever tonen zoals bij SB801/802/812/901 & 912 signaalgever sokkel
- Past op de 801RB Relais sokkel voor het adresseren relais sokkel zonder dat er een detector gemonteerd hoeft te worden
- Kleur pas bij de signaalgever sokkels
- Kan met behulp van een melder vergrendelingspin in de signaalgever sokkel worden vergrendeld
- SAM800 is configureerbaar in CONSYS
- SAB800 kan in combinatie met MINERVA® Universele Sokkel (MUB) worden gebruikt
- SAB800 voegt de mogelijkheid voor een rood flitslicht toe aan de SB801/802/812/901 & 912 signaalgever sokkel
- SAB800 Laag stroomverbruik (lusgevoed)
- SAB800 heeft twee bedrijfsmodi - constant of 2 Hz knipperend, configureerbaar in CONSYS

Adresseerbare signaalgever sokkel modules

De adresseerbare signaalgever sokkel modules (SAM800/SAB800) zijn bedoeld voor het besturen van een lusgevoede signaalgever sokkel voor gebruik met het MX-systeem. Eén variant (SAB800) bevat een geïntegreerd flitslicht. Zij kunnen ook worden gebruikt om een relaisokkel aan te sturen. De units worden gebruikt voor het verschaffen van de adressering in plaats van een melder en biedt zo een lusgevoed signaalgever flitslicht indien toegepast in combinatie met een signaalgever sokkel. De kleuren van deze modules passen bij de signaalgever sokkels en zij worden met een in de signaalgever sokkel integrale vergrendeling in de sokkel vergrendeld.

MINERVA[®] MX

Technische specificatie

SAM800

De SAM800 is standaard geschikt voor montage aan wand of plafond, maar heeft geen integrale LED of nevenindicator aansturing.

SAB800

Bij de SAB800 is een flitslicht met een rode lens in de voorkant aangebracht. Deze is bedoeld voor montage aan de muur op een signaalgever sokkel of op een standaard sokkel.

Indien 2 tot 2.2 m boven de grond gemonteerd, schijnt het waarschuwingslicht zeer gelijkmatig. De richting van de sokkel is niet van belang voor de richting waarin het SAB800 waarschuwingslicht schijnt.

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

SAM800	108 diameter x 21,2 mm H
SAB800	108 diameter x 32,0 mm H

Materiaal	Hoofddeel, kap en omkasting: FR1 10, 'BAYBLEND' brandvertragend
-----------	---

Gewicht

SAM800	0,068 kg
SAB800	0,070 kg

Omgevingskenmerken

Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-25°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid	Maximaal 96% (niet condenserend)
Druk	Niet drukgevoelig, maar voor de signaalgever uitgang wordt een atmosferische druk van 1000 mBar opgegeven Trilling Ontworpen volgens de eisen van EN54-3
Roestvorming	De adresseerbare modules van de signaalgever doorstaan de SO2-roesttest volgens EN54-3

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	Adresseerbare lusspanning 20-40 V gelijkstroom polariteitafhankelijk
Ruststroom	250 u A standaard
SAB800	11 mA knipperend of constant
SAM800	250 u A (+ bijbehorende signaalgever/ relaisstroom)

Er is geen extra stroomschommeling als de SAB800 tussen niet knipperen en knipperen schakelt.

Optische flitserlicht opties

Bij de SAB800 zijn twee lichtopties mogelijk:

- Constant aan - hierdoor kan de SAB800 als een groepsindicatie worden gebruikt
- 2 Hz knipperen - vrijlopend, geen synchronisatie tussen de knipperunits

Deze opties kunnen in CONSYS worden geselecteerd

Productcode-informatie

5 16.800.954	SAM800 Adresseerbare signaalgever module
5 16.800.953	SAB800 Adresseerbaar signaalgever -Flits module

MINERVA[®] MX

Voor verdere informatie, over hoe we U nog kunnen helpen, kunt U contact opnemen met het ADT kantoor in U regio:

Oostenrijk - ADT Austria

Tel: 662 45 24 60 11
Website: www.adteurope.com

België - ADT Security Services SA

Tel: 02 481 08 00
Website: www.adt-belgium.be

Tsjechische Republiek - ADT Security Center s.r.o.

Tel: 267 267 267
Website: www.adt-sc.cz

Duitsland - ADT Deutschland GmbH

Tel: 0800 7070 238
Website: www.adt-deutschland.de

Ierland - ADT Fire and Security plc

Tel: 1620 5888
Website: www.adt.ie

Italië - ADT Italy

Tel: 02 818061
Website: www.adtitaly.com

Nederland - ADT Security Services B.V.

Tel: 010 258 4848
Website: www.adt-security.nl

Polen - ADT Poland Sp. Z o.o.

Tel: 0 801 801 238
Website: www.adt.pl

Portugal - ADT Portugal

Tel: 217 510 560
Website: www.adt-pt.com

Rusland - ADT Russia

Tel: +7 (495) 661 2094
Website: www.adtrussia.com

Spanje - ADT Servicios de Seguridad SL

Tel: 902 444 440
Website: www.adt-es.com

Zwitserland - ADT Switzerland

Tel: 0848 40 08 01
Website: www.adt-ch.com

Verenigd Koninkrijk - ADT Fire & Security plc

Tel: 0800 010 999
Website: www.adt.co.uk

