



Domonial

Bezdrátový bezpečnostní systém

Vlastnosti:

- Kompaktní ovládací panel
- Inovativní periferní zařízení
- Snadná instalace
- Bohaté nástroje pro správu
- Skvelá všestrannost při každodenním použití
- Vysílač XM10

Domonial je kompaktní bezdrátový bezpečnostní systém pro domácí instalace. Jeho vestavěný komunikátor zpřístupňuje běžným uživatelům funkce vzdálené údržby a diagnostiky a umožňuje rutinní inspekce i aktivace poplachů. Volitelný GSM modul je možno použít buď jako zálohu spojení přes pevnou veřejnou telefonní síť nebo jako hlavní síťové připojení. Velký výběr inovativních ovládacích zařízení dovoluje instalovat systém přesně tak, aby co nejvíce vyhovoval životnímu stylu konkrétního uživatele.

Hlavní vlastnosti systému Domonial

Bezdrátový systém s rozšiřujícími prvky připojenými vodiči: programovatelný výstup, vysílač XM10, vzdálená audio zařízení a externí ovládání

- Vestavěná siréna pro akustický poplach při vniknutí nebo požáru
- Vestavěný telefonní komunikátor a volitelně připojitelný GSM modul pro připojení k monitorovacímu středisku nebo na předdefinované číslo: protokoly Secom3, Contact Id, Cesa a Surtec
- Vestavěný reproduktor/mikrofon: funkce odposlechu a hovoru iniciovaného operátorem nebo uživatelem.
- Plná sada funkcí, částečná sada funkcí a funkce dodatku pro ochranu celého stanoviště nebo samostatných prostorů
- Špičková technologie rádiového přenosu.

Domonial Bezdrátový bezpečnostní systém

TCU8EU-ADT - LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou TAG

- EN50131-1 stupeň bezpečnosti 2, třída prostředí II
- Až 10 uživatelů (kódy a TAG)
- Funkce: Nastavit (Set), Zrušit nastavení (Unset), Poplach (Alert), vzdálený vysílac X10, amknutí v případě 5 nesprávných identifikací
- Podpora nového „alfa“ rádiového protokolu Bracket
- Napájení: 1 baterie LI03V (přiložena), možnost nabíjení koncovým uživatelem
- Výdrž baterie: ~1 rok
- Detekce neoprávněné manipulace: otevření, instalace na zed
- Rozměry: 62 x 155 x 28 mm



TC8EU-ADT – Přívěšek ke klíčům se 4 tlačítka / 5 funkcemi

- Funkce: Set/Unset/Part set/Alert/vzdálená zařízení X10
- Vestavená lithiová baterie
- Životnost baterie: ~6 let / 150 000 použití
- Rozměry: 38 x 88 x 19 mm
- Hmotnost: 30 g




TP800LP - Audio zařízení s připojením vodičů

- Audio zařízení s připojením vodičů
- Polovlnicí duplex, až 3 kusy v jedné instalaci
- Rozměry: 85 x 135 x 25 mm



GESEM835IS-F - dvoupásmový GSM modul

- EN50131-1 stupeň bezpečnosti 2, třída prostředí II
- Lze použít s libovolným GSM operátorem
- Možnost použití jako záložní nebo hlavní spojení



Domonial Bezdrátový bezpečnostní systém

TCM800HF – Tlačítko paniky

- Tlačítko s jednou funkcí
- LED indikátor vysílání
- 868,25 MHz



IR800M a IRPI800M - Pasivní rádiový infračervený detektor

- Rozsah detekce 11 m x 12 m
- Volitelná imunita vůči malým domácím zvířatům (0, 18 nebo 36 kg) (pouze IRPI800M)
- Patentované zrcátko pro pohled dolů
- EN/TS50131-2-2 stupeň bezpečnosti 2, třída prostředí II
- Detekce neoprávněné manipulace: zepředu a zezadu
- Duální protokol pro kompatibilitu se systémy Domonial, VISTA a Galaxy
- Životnost baterie: >4,5 roku Domonial, >3 roky Galaxy
- 10minutový automatický test s aktivní LED
- Pokročilá teplotní kompenzace Dual Slope
- Volitelný počet pulsu a citlivost
- Obousměrná rádiová komunikace
- Kryt se stylovým a praktickým designem
- Provozní teplota -10 °C až 55 °C
- Rozměry: 11,2 x 6 x 4 cm



DO800M – Dveřní/okenní kompaktní magnetický kontakt

- EN50131-1 stupeň bezpečnosti 2, třída prostředí II
- Podpora nového „alfa“ rádiového protokolu
- Napájení: 1 baterie LI03V (přiložena)
- Životnost baterie: ~5 let
- Detekce neoprávněné manipulace: otevření, instalace na zed
- Rozměry: 100 x 22 x 23 mm



DODT800GY-B – Dveřní kontakt s pomocným vstupem

- Nezávislé interní a externí kontakty
- Smyčka pomocného vstupu má smyčku pro detekci neoprávněné manipulace
- EN/TS50131-2-6 stupeň bezpečnosti 2, třída prostředí II
- Detekce neoprávněné manipulace: zepředu a zezadu
- Krytí: IP:30 / IK:04
- Kompatibilita: Galaxy G2 (s rádiovým portálem) a Domonial
- Životnost baterie: >4 roky
- Rozměry: 135 x 100 x 36 mm
- Provozní teplota -10 °C až 55 °C
- Hmotnost s baterií: 70 g
- Kompletní sada včetně baterie



Domonial Bezdrátový bezpečnostní systém

BVA800HF – Všesměrový detektor rozbití skla

- Dosah detekce: 7,5 m
- Napájení: 1 baterie LI36V (není přiložena)
- Životnost baterie: ~4 roky
- Detekce neoprávněné manipulace: otevření
- Rozměry: 110 x 85 mm



DFO800M – Detektor kouře

- Miniaturní detektor kouře
- Pokrytá plocha: 100 m.
- Napájení: 1 baterie LI03V, přiložena
- Životnost baterie: ~8 let
- Detekce neoprávněné manipulace: otevření
- Rozměry: 102 x 45 mm



Domonial Bezdrátový bezpečnostní systém

Nástroje pro správu a přijímač poplachů

Poplachový systém Domonial se programuje a spravuje pomocí softwarových nástrojů vyvinutých pro standardní platformy:

Lokální a vzdálené programování a správa přes PC

- Podpora Windows 2000, XP, připojení k panelu přes sériovou linku prostřednictvím speciálního kabelu, vzdálené připojení přes zabezpečený modem Domodem
- Uživatelsky příjemné uživatelské rozhraní s online průvodcem instalací a nástroji pro ukládání a reportování
- Reference: DOMOPC



Nástroj pro lokální programování pro PDA

- Podpora Palm OS, připojení k panelu přes sériovou linku nebo USB prostřednictvím speciálního kabelu
- Interaktivní obrazovky s bohatou nabídkou programovacích funkcí
- Reference DOMOPDA



IST technický server, PE přijímač poplachů, WAP portál

- ISDN připojení s dynamickou alokací kanálu
- Zpracování zvuku a obrazu pro overení poplachu
- Síťové služby pro automatizovanou správu instalací
- Aplikace WAP portálu

Vlastnost	Specifikace	Podrobnosti
Zóny / senzory	30	K panelu Domonial je možno zaregistrovat až 32 periferních zařízení s různou konfigurací senzorů, klávesnic, sirén a přijímačů.
Klávesnice	4	
Přívěsky ke klíčům	10	
Bezdrátové sirény vnitřní/venkovní	4	
Přijímače: Rádia a X10 jednotky, IRVideo senzory	12	
Poplachové funkce	3	Hlavní uživatel nastavuje ostatní uživatele
Uživatelé	Až 10	
Full set, Part set, Annex set	3 chráněné oblasti	7 úrovní hlasitosti a režim zesilující hlasitosti
Vestavěná siréna	90 dBA	
Vestavěné audio ověření	Reproduktor / mikrofon	
Deník událostí	1000	
Kmitočet úzkopásmového FM rádia	10 sub-kanálů v pásmu	868-870 MHz s technologií proti zarušení
Výstup s připojením vodičů	1	Programovatelný
Rozšíření X10	1	Konektor pro vysílač XM10
Rozšiřující audio moduly připojené vodiči	Až 3 TP moduly	
Vestavěný telefonní (PSTN) komunikátor	1	
Volitelný GSM komunikátor	1	
Integrita systému a diagnostika	Ochrana před neoprávněnou manipulací, adaptivní detekce rádiového rušení. Monitorování rádiového vysílání periferních zařízení, napájení a PSTN/GSM.	

Objednací informace

Ovládací panely

ADT Safebox - kompaktní bezdrátový ovládací panel s vestavěným digitálním komunikátorem a obousměrným audio ověřením poplachu, 32 detekčních zón a 3 oblastí, baterii BA04V35 objednávejte zvlášť

CMI8DB-ADT-5	Pro použití v Nizozemí a Německu
CMI8ES-ADT-5	Pro použití ve Španělsku
CMI8FR-ADT-5	Pro použití ve Francii a ve Švýcarsku
CMI8FR-ADT5G	S vestavěným GPRS komunikátorem, pro použití ve Francii a ve Švýcarsku
GESEM835IS-F	GSM modul pro Safebox/Domonial
TP800LP	Vzdálená audio stanice připojená vodiči
ETH800	Ethernet modul pro Safebox

Klávesnice, tagy a přívěšky ke klíčům

TAGEU-ADT-G	Tag s bezkontaktním čtením, s logem ADT
TC8EU-ADT	ADT přívěšek ke klíčům se 4 tlačítky, 1 x baterie 3V CR1/3 N přiložena
TCM800HF	Rádiové tlačítko paniky, 1 x baterie 3V CR1/3 N přiložena
TCU8EU-ADT	ADT programovatelná LCD klávesnice pro Safebox s obousměrnou rádiovou komunikací, 1 x baterie 3V CR123A přiložena

Příslušenství

SEF800HF-B	Rádiová venkovní siréna, 5 x baterie 3V CR123A přiložena
SI800HF-A	Rádiová vnitřní siréna, 4 x 3V CR123A přiložena

Rádiové senzory

DO800M	Rádiový dveřní kontakt, 1 x baterie 3V CR123A přiložena - bílý
DO800M2	Rádiový dveřní kontakt, 1 x baterie 3V CR123A přiložena - hnědý
DODT800GY-B	Rádiový dveřní kontakt se samostatně monitorovaným vstupem, 1 x baterie 3V CR123A přiložena
IR800M	Rádiový pasivní infračervený detektor, 1 x baterie 3V CR123A přiložena
IRPI800M	Rádiový pasivní infračervený detektor imunní vůči malých domácím zvířatům (36kg), 1 x baterie 3V CR123A přiložena
BVA800HF	Rádiový detektor rozbití skla, 1 x baterie 3,6V 2/3AA přiložena
DFO800M	Rádiový detektor kouře, 1 x baterie 3V CR123A přiložena

Baterie

BA04V35	Baterie 4V-3,5 Ah pro Safebox/panel Domonial
TY-6205-BL1	Varta Li-MnO ₂ (3V / 1500 mAh) baterie, velikost CR123A
TY-ER14335-BL1	Saft Li-SOCl ₂ (3,6V / 1650 mAh) baterie, velikost 2/3AA
TY-CR13N-BL1	Gold Peak Li-MnO ₂ (3V / 160 mAh) baterie, velikost CR1/3N

For further information on how we can help you, contact your local ADT office:

Austria - ADT Austria

Tel: 662 45 24 60 11
Website: www.adteurope.com

Hungary - ADT Hungary

Tel: +3614303700
Website: www.adthungary.com

Russia - ADT Russia

Tel: +7 (495) 661 2094
Website: www.adtrussia.com



Belgium - ADT Security Services SA

Tel: 02 481 08 00
Website: www.adt-belgium.be

Ireland - ADT Fire and Security plc

Tel: 1620 5888
Website: www.adt.ie

Spain - ADT Servicios de Seguridad SL

Tel: 902 444 440
Website: www.adt-es.com

Czech Republik - ADT Security Center s.r.o.

Tel: 267 267 267
Website: www.adt-sc.cz

Italy - ADT Italy

Tel: 02 8 1806 1
Website: www.adtitaly.com

Sweden - ADT AB

Tel: 8 40 00 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Denmark - ADT A/S

Tel: 70 80 70 00
Website: www.adt-nordic.com

The Netherlands - ADT Security Services B.V.

Tel: 010 258 4848
Website: www.adt-security.nl

Switzerland - ADT Switzerland

Tel: 0848 40 08 01
Website: www.adt-ch.com

Germany - ADT Security Deutschland GmbH

Tel: 0800 7070 238
Website: www.adt-deutschland.de

Poland - ADT Poland Sp. Z o.o.

Tel: 0 801 801 238
Website: www.adt.pl

United Kingdom - ADT Fire & Security plc

Tel: 0800 010 999
Website: www.adt.co.uk

Greece - ADT Greece SA

Tel: 210 92 43 400
Website: www.adt.gr

Portugal - ADT Portugal

Tel: 217 510 560
Website: www.adt-pt.com

